



## GJB9500-E3 PORTATİF BENZİNLİ JENERATÖR

GRUP	
GÜÇ	7
MAKSİMUM GÜÇ	7,5

### Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama Değişken değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

### Standby Güç

ISO 8528/5 - ESP standartlarına uygun olarak şebeke enerjisinin kısa süreli kesintilerinde jeneratör setinin verebileceği maksimum güçtür.

### Genel Özellikler

- Üretimlerimiz TSE, CE, ISO sertifikalıdır
- Kabinli ve Kabinatsız Jeneratör Seçenekleri
- Yüksek üretim teknolojisi ve mühendislik ile
- Yüksek Performanslı ürün
- Modüler kabin tasarımı ile düşük ses seviyesi
- Kolay kullanım, bakım ve çalışma
- Türkçe, İngilizce, Rusça dil seçeneği
- Yurt içinde yaygın satış ve servis noktası

GJB9500-E3		
FREKANS	Hz.	50
VOLTAJ	v	230/400
GÜÇ	kW	7
MAKSİMUM GÜÇ	kW	7,5
AMPER	A	31,8
FAZ		3
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ		AVR
GÜÇ FAKTÖRÜ		0,8
SES(DB)	db	79
MOTOR MODELİ		192FE
SİLİNDİR ÇAPI	mmxmm	92x66
MAKSİMUM GÜÇ & MOTOR DEVR	HP/rpm	17,5/3600
ÇALIŞMA ŞEKLİ		İpli
YAĞ KAPASİTESİ	Litre	1,2
YAKIT KAPASİTESİ	Litre	25
YAKIT TÜKETİMİ	gkW/h	374
N.W/G.W(KG)	kg	87/89
BOYUTLAR(EXBXY) MM	mm	710x540x600
20FT (SET)		96
40HQ(SET)		268

