

GJB 1 kVA 11 kVA

Serisi Benzinli Portatif Jeneratörler



GJB Serisi

Benzinli Portatif Jeneratörler

MODEL		GJB1200	GJB3600	GJB3600-E	GJB6500-E	GJB7500-E	GJB9500-E	GJB9500-E3	GJB13000-E	GJB13000-E3	
JENERATÖR	FREKANS	Hz.	50	50	50	50	50	50	50	50	
	VOLTAJ	v	220	220	220	220	220	220	230/400	220	230/400
	GÜÇ	kW	3,4	2,8	2,8	5	6	7	7	10	10
	MAKSİMUM GÜÇ	kW	0,8	3	3	5,5	6,5	7,5	7,5	10,5	10,5
	AMPER	A	0,9	12,7	12,7	22,7	27,2	31,8	31,8	47,7	19
	FAZ		1	1	1	1	1	1	3	1	3
	VOLTAJ REGÜLATÖRÜ	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
	GÜÇ FAKTÖRÜ		1	1	1	1	1	1	0,8	1	0,8
SES(DB)	db	65	70	70	74	75	79	79	89	89	
DİZEL MOTOR	MOTOR MODELİ		152F	170F	170FE	188FE	190FE	192FE	192FE	2V78	2V78
	SİLİNDİR ÇAPI	mmxmm	52x46	70x54	70x54	88x64	90x66	92x66	92x66	77x66	77x66
	MAKSİMUM GÜÇ & MOTOR DEVRİ	HP/rpm	2,5/3600	7,5/3600	7,5/3600	13/3600	16/3600	17,5/3600	17,5/3600	22/3600	22/3600
	ÇALIŞMA ŞEKLİ		İpli	İpli	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı	Marşlı
	YAĞ KAPASİTESİ	Liter	0,45	0,6	0,6	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
	YAKIT KAPASİTESİ	Liter	6	15	15	25	25	25	25	32	32
YAKIT TÜKETİMİ	g/kWh	450	395	395	374	374	374	374	313	313	
YÜKLEME	N.W/G.W(KG)	kg	23/25	45/47	45/47	78/80	81/83	87/89	87/89	160/162	160/162
	BOYUTLAR(EXBXY) MM	mm	495x375x445	605x445x500	605x445x500	700x530x595	700x530x595	710x540x600	710x540x600	1100x770x1040	1100x770x1040
	20FT (SET)		400	192	192	102	102	96	96	28	28
40HQ(SET)		864	485	485	292	292	268	268	52	52	

*Otomatik kontrol panelleri opsiyonel olarak uygulanmaktadır.

SERTİFİKALAR : TUV, CE, EUII, GS, GSA, EPA, ETL, ISO 9001